

VF5

AC Gerilim Dedektörü



- AC kontaklı gerilim dedektörü
- 12V – 1000V gerilim aralığı
- Düşük ve orta gerilimde ışık, ses ve titreşim ikazı
- Sağlam kauçuk kalıplı gövde
- IP67
- Vidalı pil kapağı
- Dahili parlak beyaz LED fener
- CAT IV 1000V

AÇIKLAMA

Megger VF5 Gerilim Dedektörünün amacı AC geriliminin olup olmadığını kontrol etmektir. Varsa, beyaz naylon uç içinde bulunan parlak kırmızı LED yanar, sesli ikaz verir.

Dedektörde hem düşük gerilim (12 - 1000 V) hem de orta gerilim (100 - 1000 V) aralıkları bulunur.

VF5, zayıf ışıkta kullanım için parlak beyaz bir LED el fenerinin ek avantajına sahiptir.

KULLANIM ALANI

Enerjili iletkenleri belirlemek, bir iletkendeki kopukluğu bulmak veya devredeyken atmış bir sigortayı belirlemek ve prizlerde, anahtarlarda, devre kesicilerde, sigortalarda, kablolarda ve armatürlerde AC gerilimini tespit etmek için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tespit gerilimi aralığı	12 V AC ila 1000 V AC, 100 V ila 1000 V AC
Frekans aralığı	50/60 Hz
Piller	2 x AAA / LR03 1.5 V piller
Ortam çalışma sıcaklığı	32 °F ila 122 °F (0 °C ila 50 °C)
Saklama sıcaklığı	14 °F ila 140 °F (-10 °C ila 60 °C)
Nem	80 % maks
Rakım	2000 metre
Kirlilik derecesi	2
Güvenlik Uygunluk	CAT IV 1000 V
Otomatik Kapatma	5 dk
IP Derecesi	IP67

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Açıklama	Parça no
VF5 12'li Box	1013-098
(Tek cihazlar olarak değil 12'li kutular şeklinde mevcuttur)	
Dahil olan aksesuarlar	
Piller 2 x AAA	

SATIŞ OFİSİ

Megger Limited
Archcliffe Road Dover
CT17 9EN England
T +44 (0) 1304 502101
E UKsales@megger.com

VF5_DS_en_V01

www.megger.com ISO
9001
'Megger' sözcüğü tescilli bir
ticari markadır.